

モバイルバッテリー 取扱説明書

2421/GHMBシリーズ Ver.1.0

●この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本取扱説明書をよくお読みください。


内容物の確認

パッケージの中に下記のものが入っているかご確認ください。

万が一、製品に不足や損傷がある際は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 本体 …… 1台
- 専用USBケーブル(USB Type-C to Type-C) (30cm) …… 1本
- 取扱説明書/保証書(本紙) …… 1部

各部名称



①ファンクションボタン

LEDライトのオン/オフや明るさ調整、バッテリー残量確認をおこないます。

②残量インジケータ

バッテリー残量を表示します。

③入出力ポート(USB Type-C)

専用USBケーブル(USB CtoC)を用いて本体の充放電を行います。

④LEDライト

LEDライトが点灯します。

残量インジケータの動作

残量インジケータの表示	製品の状態
白LED点灯	バッテリー残量:20%以上
白LED点滅(ゆっくり)	バッテリー残量:5%~20%
白LED点滅(はやい)	バッテリー残量:5%以下
白LED点滅(ゆっくり)	充電中

- 残量インジケータの表示は対応する機器を接続しない状態で確認してください。
- 残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。

本体への充電方法

充電時間の目安 約3~4時間

付属の専用USBケーブルを製品本体とUSB-AC充電器などに接続してください。

充電器に接続されると自動で本体への充電が開始されます。


充電を開始すると残量インジケータが点滅します。

充電が完了すると残量インジケータが点灯しますので、専用USBケーブルを製品から取り外してください。

※充電時間の目安は5V/2.4Aの出力が可能なUSB-AC充電器に接続した場合の目安となります。

※残量インジケータが点灯しても、微小電流で充電される場合がありますが、故障ではありません。

※コンセントから充電する場合は、別売りの5V/2.4Aの出力が可能なUSB-AC充電器を使用してください。



対応する機器への充電方法

本製品と充電したい機器を付属の専用USBケーブルで接続します。

接続と同時に残量インジケータが点灯し、他機器の充電が開始されます。


※Type-Cポート以外の充電ポートを搭載している機器を充電する場合、それに対応した充電ケーブルが必要になります。

※充電時間は接続する機器や環境により異なります。

※接続する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。

※接続する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。


※充電電流の少ない機器(約100mA以下)の場合、約2時間で接続した機器への充電が停止します。もし、機器が満充電になっていない場合、再度充電をしてください。




ファンクションボタンの動作

動作	ボタン操作
バッテリー残量確認	短押し
LEDライト 点灯/消灯	長押し
LEDライト 明るさ調整(4段階)※1	短押し

ファンクションボタン



※1:明るさはボタンを押す度に切りかわります。



※2:ボタンの操作は確実にゆっくり押ししてください。

製品仕様

バッテリー	リチウムイオン
バッテリー容量	5,000mAh
入力	5V/2.4A
出力	5V/2.1A
入力端子	USB Type-C(×ス)×1
出力端子	USB Type-C(×ス)×1(入力端子兼用)
本体充電時間目安	約3~4時間
保護機能	過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護
外形寸法	高さ(H)10×幅(W)3.2×奥行さ(D)3.2cm
重量	約125g
動作温度範囲	0℃~40℃
動作湿度範囲	20~80%(結露なきこと)
材質	ABS、PC
RoHS指令	対応
PSE	適合
保証期間	6ヶ月間

※対応する機器には一部使用できない機種もあります。

※本体への充電時間は弊社環境による実測値であり、保証するものではありません。

モバイルバッテリーの注意事項

本体カバーが部分的に浮いたり、変形が見られたらバッテリーが膨張や液漏れを引き起こしている可能性があります。速やかに使用を中断し、弊社テクニカルサポートへご連絡ください。

安全に正しくお使いいただくために

警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負うおそれがあります

●発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●ケーブルは各ポートにしっかり差し込んで使用してください。●ケーブルを引っぱったり、傷つけたりしないでください。●不安定な場所に置かないでください。●異物や液体を入れたり、付着させないでください。●ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●高温多湿や直射日光を避けてください。●分解や改造をしないでください。●子供や乳幼児の手の届くところで使用しないでください。●加熱したり、水や火の中に入れてください。●対応する機器の充電が完了したら、速やかに取り外してください。

注意 下記事項を守らないと、ケガをしたり、ものに損害を与えるおそれがあります

●水分や静電気を帯びた手で触れないでください。●お手入れの際は、電源を切ってください。●汚れは、やわらかい布でふき取ってください。●製品の上や近くに、熱で変形しやすいものを置かないでください。●結露が起こった場合、電源を切り、しばらく放置してください。●対応する機器に保存している大切なデータは、事前に他の記憶媒体へバックアップしてください。●廃棄する場合は、自治体の指示に従ってください。

制限事項

●残量インジケータの表示は、対応する機器を接続しない状態で確認してください。●残量インジケータの表示は参考値であり、正確なバッテリー残量を示すものではありません。●バッテリーの特性により、長時間使用しなかった場合など、自然放電します。●回路損失やLEDによる消費により、バッテリー容量のすべてを使用することはできません。●対応する機器の設定や動作状況などにより、充電時間が異なります。●対応する機器であっても、充電できない場合があります。●対応する機器のバッテリー残量によっては、充電できない場合があります。●過放電による内蔵バッテリーの劣化を避けるため、長期間使用しない場合など、定期的に電源を入れ、動作の確認を行ってください。●誤操作や製品の故障によって、対応する機器に保存したデータが消失する場合があります。●対応する機器に保存しているデータが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。

小型充電電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合は、下記の送付先まで宅配便(元払い)にてお送りください。

〒150-0013

東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5F

株式会社グリーンハウス

小型充電電池リサイクルサービス宛



Li-ion 20

充電時の注意



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを接続/取り外しするときは、コネクタ部分を持ち、上下の向きを確認した上で、無理な力を加えないように水平にまっすぐ抜き差ししてください。



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のポート部分に導電性の異物(金属片や鉛筆の芯など)や液体(汗や飲料水など)が付着した状態で通電することはしないでください。



本製品やスマートフォン、USB-AC充電器にUSBケーブルを斜めに接続したり、接続した状態で上下左右に無理な力を加えることはやめてください。

●誤った使用方法をすると、本製品やスマートフォン、USB-AC充電器のプラグや端子部分が腐食・破損・短絡(ショート)し、発熱や放電することにより、火災や感電のおそれがあります。

保証規定

- この保証規定は、保証期間内の本製品に適用されます。
- 保証期間は、レシートに記載されたご購入年月日から起算した保証期間内に限ります。
- 保証期間中に取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用で故障した場合、弊社にて無償修理いたします。
- 本保証書により、本製品の使用に伴う事業利益の逸失、記録媒体内データの損失、関連装置の故障、損傷などに対して弊社が責任を負うものではありません。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証の対象外となります。
 - 保証書がない場合。
 - ご購入年月日が記載されたレシートの添付がない場合。
 - 取扱説明書、パッケージなどの記載に従った使用でない場合。
 - 譲渡、あるいは、再販された場合。
 - 落下、衝撃、圧力、負荷といった外的要因による故障、損傷の場合。
 - 火災、地震、落雷、風水害といった自然災害による故障、損傷の場合。
 - 消耗、劣化の場合。
 - 記録媒体内データ損失の場合。
 - 本製品が組み込まれた関連装置などの互換性による場合。

6. 修理・輸送についての注意

- 記録媒体内データは、一切の保証をいたしかねます。
- 本製品と一緒にお送りいただいたものは返却いたしかねますので、お客様がご購入後に取り付けた物品、装飾などは取り外してからお送りください。
- 輸送により製品が破損した場合、弊社は責任を負いかねますので、梱包には十分に注意し、運送方法に配慮があり、運送記録が管理されている宅配便などをご利用ください。
- 修理後も、保証期間はレシートに記載されたご購入年月日からの起算となります。
- 修理のご依頼は、ご購入店、あるいは、弊社テクニカルサポートへご依頼の上、弊社指定住所へお送りください。出張修理は行っておりません。
- 弊社の判断により同等品と交換させていただく場合があります。なお、お送りいただいた旧製品はお返しいたしません。

【次の場合は修理をいたしかねます。】

- 修理用部材が調達できない場合。
 - 分解、改造が行われている場合。
 - 原型をとどめない損傷など、修理による回復が困難な場合。
7. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
The warranty is valid only in JAPAN
8. 本保証書により、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

●本製品は、日本国内専用に製造および販売されています。●本製品は、日本国外では使用できません。●本製品を日本国外で使用することによるいかなる問題に対しても、責任を負いかねます。●本製品は、日本国外での技術サポートおよびサービスは行っておりません。

●This product is manufactured and sold for Japanese domestic market only. ●This product can not be used outside Japan. ●We have no responsibility for any issues caused by the use of this product outside Japan. ●We also do not have any technical support and service for this product in other countries.

サポート窓口	テクニカルサポート
テクニカルサポートダイヤル	03-5421-0580
受付時間	10:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日をのぞく弊社営業日)
FAX	03-5421-2266 (24時間受付)
ホームページ	https://www.green-house.co.jp/

※本書の著作権は弊社に帰属し、内容の一部または全部を無断に転載することを禁じます。※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。※本書の内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。※本書に記載の会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。※本書について、お気づきの点がありましたら、弊社サポート窓口へお問い合わせください。